

Iniciando la Conexión

Botones, Símbolos “icons” y Pantalla



Button Operation

	Operations	Actions
	Turn On	Press and hold the button for 3 seconds.
	Turn Off	Press and hold the button until “Goodbye” message appears.
	Display Wake-Up	When the display is off (sleep mode), the first quick press of the button wakes up the display.
	Info Display	When the display is on, press the button quickly to go through the device menu and information.

LED Indicator

	Colors	Charging Status
	Off	Power off.
	Solid	Power off and connected to a charger.
	Blinking	Power on/Operating normally

Pantalla

Icons	Description
	5 level signal strength indicators. More bars indicate a stronger signal.
LTE 3G R	Networks icon appears depends on which networks connected. (LTE / 3G / Roaming)
	Appears when data is being transmitted between the mobile network and your hotspot.
	Shows the number of connected devices. (1~14 and Max).
	Appears when you have unread messages.
	The bar inside the battery indicates the battery level. When battery power is low, the battery outline blinks.



TRANSLATIONS:

Operación del botón

	Operación de los botones	Acciones
	Encender	Oprima y mantenga el botón presionado por 3 segundos.
	Apagar	Oprima y mantenga el botón presionado hasta que aparezca el mensaje "Goodbye"
	Re-encender la pantalla	Cuando la pantalla este apagada (sleep mode), cualquier pulsión rápida del botón re-encenderá/despertará a la pantalla.
	Información en la pantalla	Cuando la pantalla este encendida, oprima rápido el botón para que vaya a través del menú e información del dispositivo.

Indicador de la luz LED

	Colores	Estado de carga del dispositivo
	Apagado	El dispositivo está apagado.
	Sólido	El dispositivo está apagado y conectado a cargador.
	Luz Intermitente	El dispositivo esta encendido/operando normalmente.

Pantalla

Símbolos/Icons	Descripción
	Indicadores de intensidad de señal de 5 niveles. Más barras indican una señal más fuerte.
	El símbolo/icon de la red de comunicación (network) aparecerá dependiendo en cual red está conectado. (LTE / 3G / Roaming)
	Aparecerá cuando los datos están siendo trasmitidos entre la red de comunicación (network) y su punto con acceso móvil.
	Demuestra el número de dispositivos conectados (1-14 y Max).
	Aparecerá cuando tenga mensajes que no han sido leídos.
	La barra dentro de la batería indica el nivel de carga que tiene la batería. Cuando la batería esta baja, el contorno de la batería parpadeará.

Conectándose a un punto con acceso al Internet móvil ("Hotspot")

1. Mantenga presionada el botón de encendido (power key) durante 3 segundos hasta que todos los indicadores LED se iluminen en azul. La pantalla comenzará a mostrar "Bienvenido" ("Welcome"). Una vez que desaparezca ese mensaje, usted deberá poder conectarse al punto de acceso móvil (Mobile Hotspot).
2. Conecte su dispositivo Wi-Fi a su punto de acceso móvil.
3. Usted podrá encontrar el nombre de Wi-Fi y la contraseña en cualquier momento que lo necesite. Presione brevemente el botón de encendido/menú (power/menú) cuando la pantalla esté encendida. (Tenga en cuenta que esta información no está impresa en la parte de atrás del dispositivo). El menú cambiará cada 3 segundos y le mostrará el nombre y la contraseña de Wi-Fi.
 - a. El nombre de Wi-Fi predeterminado SSID (default SSID) será "FranklinT9 + los últimos 4 dígitos del IMEI".
 - b. La contraseña predeterminada (default) de Wi-Fi es escogida al azar y se mostrará en la pantalla del dispositivo.
4. En su computadora u otro dispositivo que facilita el uso de Wi-Fi, busque las redes Wi-Fi disponibles y seleccione el nombre de la red (SSID) ubicado dentro del panel posterior de su punto de acceso móvil (también se puede acceder tocando el botón de encendido (power key) hasta que la red aparece en la pantalla).
 - a. Desde una computadora/PC con Windows:
 - i. Haga un clic-izquierdo en la Conexión de Red Inalámbrica en la barra de tareas (taskbar) para ver las redes disponibles.
 - ii. Elija el SSID de la lista de redes disponibles.
 - b. De un dispositivo iOS:
 - i. Valla a **Settings > Wi-Fi**.
 - ii. Elija el SSID de la lista de redes disponibles.
5. Ingrese la contraseña ubicada dentro del panel posterior (también se puede encontrar presionando el botón de encendido dos veces, la contraseña aparecerá en la pantalla), luego haga clic en **OK** para aceptar.

Soluciones a problemas de su punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)

El primer paso que recomendamos para solucionar cualquier problema con un dispositivo es apagarlo y encenderlo nuevamente.

¿Cómo realizo un reinicio de energía (power reset) en el T9?

Usando el botón de encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos hasta que el T9 se reinicie. Reemplazando la batería: Si presionar y mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos no reinicia el T9, abra la tapa de la batería, saque la batería y vuelva a instalar la batería después de 5 segundos. Vuelva a colocar la tapa de la batería y encienda el T9 presionando el botón de encendido.

Contacte al técnico de su escuela si tiene alguna pregunta o si aún tiene problemas después de un reinicio de energía.

